

2 SA 1141	Si-P	NF/HF-L, 115V, 10A, 100W, 90MHz	16j	2SA1186	18j
2 SA 1142	Si-P	NF-Tr-L, 180V, 0,1A, 8W, 180MHz	14h	BF 472	14h
2 SA 1143	Si-P	Uni, 20V, 0,05A, 0,2W, 100MHz	7b	BC 556	7a
2 SA 1144	Si-P	NF-L, 150V, 0,05A, 10W, 200MHz	14h	BF 472	14h
2 SA 1145	Si-P	=2SA1144: 0,8W	7c(9mm)	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1146	Si-P	NF/HF/S-L, 140V, 10A, 100W, 70MHz	18j	2SA1186	18j
2 SA 1147	Si-P	NF/S-L, 180V, 15A, 150W, 60MHz	23a	MJ 15016	23a
2 SA 1150	Si-P	Uni, 35V, 0,8A, 0,3W, 120MHz	41c	BC 327	7a
2 SA 1151	Si-P	Uni, 60V, 0,1A, 0,25W, 180MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1152	Si-P	HF/S, 80V, 0,3A, 0,6W, 50/450ns	7c	BC 640	7c
2 SA 1153	Si-P	HF/S, 60V, 0,5A, 0,6W, <35/255ns	7e	(BC 640)	7c
2 SA 1154	Si-P	Uni, 60V, 0,7A, 1W, 120MHz	9b	BC 640	7c
2 SA 1156	Si-P	S-L, 400/400V, 0,5A, 10W, <1/5µs	14h	2SA1156	14h
2 SA 1158	Si-P	Uni, 80V, 0,1A, 0,4W, >80MHz	7c	BC 556	7a
2 SA 1160	Si-P	lo-sat, 20V, 2A, 0,9W, 140MHz	7c(9mm)	2SB892	7c(9mm)
2 SA 1161	Si-P	UHF, 15V, 0,03A, 0,2W, 3,5GHz	7f	-	-
2 SA 1162	Si-P	SMD, Uni, 50V, 0,15A, >80MHz	35a	BC 856	35a
2 SA 1163	Si-P	SMD, Uni, 120V, 0,1A, 100MHz	35a	-	-
2 SA 1164	Si-P	HF/S, 35V, 0,1A, 0,2W, 30/320ns	7c	-	-
2 SA 1166	Si-P	NF/S-L, 160V, 15A, 150W, 60MHz	20j	2SA1295	20j
2 SA 1166 A	Si-P	=2SA1166: 180V	20j	2SA1295	20j
2 SA 1169	Si-P	NF/S-L, 200V, 15A, 150W, 20MHz	20j	2SA1295	20j
2 SA 1170	Si-P	NF/S-L, 200V, 17A, 200W, 20MHz	20j	2SA1295	20j
2 SA 1174	Si-P	Uni, ra, 120V, 0,05A, 0,3W, 100MHz	40c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1175	Si-P	Uni, 60V, 0,1A, 0,25W, 180MHz	40c	BC 556	-
2 SA 1177	Si-P	FM, 30V, 30mA, 230MHz	40c	BF 324	7a
2 SA 1178	Si-P	NF/HF-L, 150V, 1A, 20W, 200MHz	14h	2SA1249	14h
2 SA 1179	Si-P	SMD, Uni, 55V, 0,15A, 180MHz	35a	BC 856	35a
2 SA 1180	Si-P	S-L, 180V, 10A, 100W	23a	MJ 15016	23a
2 SA 1180 A	Si-P	=2SA1180: 200V	23a	MJ 15016	23a
2 SA 1182	Si-P	SMD, Uni, 35V, 0,5A, 200MHz	35a	BC 807	35a
2 SA 1183	Si-P-Darl	NF/S-L, 120V, 7A, 70W, B=15000	16j	(BD 902)	17j
2 SA 1184	Si-P	NF-Tr-L, 120V, 1A, 15W, 120MHz	14h	2SA1249	14h
2 SA 1185	Si-P	NF/S-L, 50V, 7A, 60W, 100MHz	18j	2SA1186	18j
2 SA 1186	Si-P	NF/S-L, 150V, 10A, 100W, 60MHz	18j	2SA1186	18j
2 SA 1187	Si-P	=2SA1186: 12A, 120W	20j	2SA1295	20j
2 SA 1188	Si-P	Uni, 90V, 0,1A, 0,4W, 130MHz	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1189	Si-P	=2SA1188: 120V	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1190	Si-P	=2SA1188: ra	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1191	Si-P	=2SA1188: ra, 120V	7c	2SA1124	7c(9mm)
2 SA 1193(K)	Si-P-Darl	Uni, 60V, 0,5A, 0,9W, B>2000	7c(9mm)	BC 880	7c
2 SA 1194(K)	Si-P-Darl	Uni-L, 60V, 1A, 8W, B>1000	14h	BD 680	14h
2 SA 1195	Si-P	TV-NF-E, 160V, 1,5A, 15W, 50MHz	13j	(2SA1606)	17j
2 SA 1196	Si-P	S-L, 400V, 0,1A, 10W	30j	(2SA1156)	14h
2 SA 1197	Si-P-Darl	=2SA1194:	30j	(BD 680)	17j
2 SA 1198(S)	Si-P	Uni, 80V, 0,05A, 0,4W, 140MHz	7c, 41c	BC 556	7a
2 SA 1199(S)	Si-P	Uni, 50V, 0,7A, 0,4W, 100MHz	7c, 41c	BC 640	7c
2 SA 1204	Si-P	SMD, Uni, 35V, 0,8A, 120MHz	39b	-	-
2 SA 1205	Si-P	NF/S-L, 70V, 12A, 100W, 20MHz	18j	BD 246 C	18j
2 SA 1206	Si-P	S, 15V, 0,05A, 0,6W, <20/40ns	7e	-	-
2 SA 1207	Si-P	Uni, 180V, 0,07A, 0,6W, 150MHz	7c	BF 421 A	7c
2 SA 1208	Si-P	Uni, 180V, 0,07A, 0,9W, 150MHz	7c(9mm)	BF 421 A	7c
2 SA 1209	Si-P	Uni-L, 180V, 0,14A, 10W, 150MHz	14h	2SA1407	14h
2 SA 1210	Si-P	Uni-L, 200V, 0,14A, 10W	14h	2SA1407	14h
2 SA 1211	Si-P	S, 35V, 0,1A, 0,2W, 400MHz	41c	BC 556	7a
2 SA 1214	Si-P	NF/HF/S-L, 60V, 2A, 25W, 35MHz	14h	BD 238	14h