LM 217 K	Mot,Nsc,Tho	Z-IC	=LM 117K: -25…+150°	23k	TO-3			LM 117..., µA 217K...
LM 217 KC	Tix	Z-IC	=LM 117H: >1,5A, -25…+150°	17l	TO-220			LM 117..., µA 217U...
LM 217 LH	Mot	Z-IC	=LM 117LH: -25…+150°	2k	TO-5			LM 117...
LM 217 MT	Mot	Z-IC	=LM 117MT: -25…+150°	17l	TO-220			LM 117..., µA 217U...
LM 218 D	Tho,Tix	OP-IC	=LM 118H: SMD, -40…+105°	8-MDIP				... 118..., ... 218...
LM 218 D,J	Nsc	OP-IC	=LM 118H: Fig. →	14-DIC				... 118..., ... 218...
LM 218 H,L	Nsc,Tho,Tix	OP-IC	=LM 118H: -25…+85°	TO-99				... 118..., ... 218...
LM 218 JG,J-8,N,P	Nsc,Tho,Tix	OP-IC	=LM 118H: -25…+85°(Tho: -40…+105°)	8-DIP	(LM 318/8-D)[16]	8-DIP		... 118..., ... 218...
LM 219 D	Tho	KOP-IC	=LM 119H: SMD, -40…+105°	14-MDIP				... 119..., ... 219...
LM 219 DP,N,F,J	Nsc,Phi,Tho	KOP-IC	=LM 119H: -25…+85°	14-DIP,DIC				... 119..., ... 219...
LM 219 F	Nsc,Phi	KOP-IC	=LM 119H: -25…+85°	10-FLP				... 119..., ... 219...
LM 219 H,L	Nsc,Tho	KOP-IC	=LM 119H: -25…+85°	TO-100				... 119..., ... 219...
LM 220 H-...	Nsc	Z-IC	=LM 320H-...: -25…+150°	2f	TO-5			LM 120H-...
LM 220 K-...	Nsc	Z-IC	=LM 320K-...: -25…+150°	23d	TO-3			LM 120K-...
LM 221(A)....	Nsc	OP-IC	=LM 121...: -25…+85°					-
LM 222(H)	Nsc	LIN-IC	=LM 122(H): -25…+85°	TO-100				-
LM 223(A)K	Mot,Nsc,Tho	Z-IC	=LM 123(A)K: -25…+150°	23a	TO-3			LM 123...
LM 224(A)D	Mot,Tho,Tix	OP-IC	=LM 124(A)DP,N: SMD, -25…+85°	14-MDIP				... 124..., ... 224..., ... 2902...
LM 224(A)D,DG,F,J	Mot,Nsc,++	OP-IC	=LM 124(A)DP,N: -25…+85°	14-DIC	(LM 324 N)[16]	14-DIP		... 124..., ... 224..., ... 2902...
LM 224(A)DP,N	Mot,Tho,Tix	OP-IC	=LM 124(A)DP,N: -25…+85°	14-DIP	(LM 324 N)[16]	14-DIP		... 124..., ... 224..., ... 2902...
LM 225 H	Nsc	Z-IC	=LM 125H: -25…+85°	TO-100				-
LM 226 H	Nsc	Z-IC	=LM 126H: -25…+85°	TO-100				-
LM 231(A)H	Nsc,Tho	LIN-IC	=LM 131(A)H: -25…+85°	TO-99				-
LM 231(A)N	Nsc	LIN-IC	=LM 131(A)H: -25…+85°	8-DIP				-
LM 234 H-...,Z-...	Nsc,Tho	LIN-IC	=LM 134...: -25…+85°					-
LM 235(A)D	Tho	LIN-IC	=LM 135(A)H: Min, -40…+125°	8-MDIP				-
LM 235(A)H,Z	Nsc,Tho	LIN-IC	=LM 135(A)H: -40…+125°					-
LM 236(A)D	Tho	Ref-Z-IC	=LM 236(A)Z: SMD	8-MDIP				-
LM 236(A)H-...	Tho	Ref-Z-IC	=LM 136H-...: Drift<9mV(-2.5),<18mV(-5.0),-25…+85°	2(RegKA)	TO-46			KA 236-...
LM 236(A)Z	Tho	Ref-Z-IC	=LM 136H-5.0: -25…+150°	7(AKReg)	TO-92			KA 236-5.0
LM 237 H	Mot,Nsc,Tho	Z-IC	=LM 137H: -25…+150°	2l	TO-5			LM 137...
LM 237 HV(H,K)	Nsc	Z-IC	=LM 137H: -1,2...-47V, -25…+150°					LM 137HV...
LM 237 K	Mot,Nsc,Tho	Z-IC	=LM 137H: 1,5A, 20W, -25…+150°	23m	TO-3			LM 137...
LM 237 KC,SP	Tix,Tho	Z-IC	=LM 137H: >1,5V, -25…+150	17n	TO-220			LM 137...
LM 237 MR	Mot	Z-IC	=LM 137H: -25…+150	22m	TO-66			LM 137...
LM 237 MT	Mot	Z-IC	=LM 137H: >0,5A, -25…+150°	17n	TO-220			LM 137...
LM 238 K	Nsc,Tho	Z-IC	=LM 138K: -25…+150°	23k	TO-3			LM 138..., µA 238K...
LM 239(A)CM,D,FP	Mot,Tho,Tix	KOP-IC	=LM 139...: SMD, -25…+85°	14-MDIP				... 139..., ... 239..., ... 2901...
LM 239(A)DP,N,F,J	Mot,Nsc,++	KOP-IC	=LM 139...: -25…+85°	14-DIP,DIC	(LM 339 N)[16]	14-DIP		... 139..., ... 239..., ... 2901...
LM 239(A)F,W	Nsc,Tix	KOP-IC	=LM 139...: -25…+85°	14-DIC,DIP	(LM 339 N)[16]	14-DIP		... 139..., ... 239..., ... 2901...
LM 240 LAH-...	Nsc	Z-IC	=LM 340(A)K-...: 0,1A, 2W, -25…+85°	2e	TO-5			-
LM 240 LAZ-...	Nsc	Z-IC	=LM 340(A)K-...: 0,1A, 1,2W, -25…+85°	7b	TO-92			-
LM 245 K-...	Nsc	Z-IC	=LM 145K-...: -25…+150°	23d	TO-3			LM 145K-...
LM 246 D	Tho	OP-IC	=LM 146DG,J: SMD, -40…+105°	16-MDIP				LM 146...
LM 246 DG,DP,J,N	Nsc,Tho	OP-IC	=LM 146DG,J: ±18V, -25…+85°	16-DIP/DIC				LM 146...
LM 248 D	Tho,Tix	OP-IC	=LM 148DG,J: SMD, -40…+105°	14-MDIP				... 124..., ... 224..., ... 148..., ... 248...
LM 248 DP,J,N	Mot,Nsc,++	OP-IC	=LM 148DG: ±18V, -25…+85°	14-DIP,DIC				... 124..., ... 224..., ... 148..., ... 248...
LM 248 GC	Tho	OP-IC	=LM 148DG,J: SMD, -40…+105°	20-LCC				... 124..., ... 224..., ... 148..., ... 248...
LM 249 D,DP,J	Nsc,Tho	OP-IC	=LM 149DG: ±18V, -25…+85°	14-DIP				... 124..., ... 224..., ... 149..., ... 249...
LM 249 GC	Tho	OP-IC	=LM 149DG,J: Min, -40…+105°	20-LCC				... 124..., ... 224..., ... 149..., ... 249...
LM 250 K	Mot,Nsc	Z-IC	=LM 150K: -25…+150°	23k	TO-3			LM 150K, µA 250K...
LM 258(A)D	Mot,Sam,Tix	OP-IC	=LM 158(A)H: SMD, -25…+85°	8-MDIP				... 158..., ... 258..., ... 1558...
LM 258(A)DP,N,P	Nsc,Mot,++	OP-IC	=LM 158(A)H: -25…+85°	8-DIP	(4558/8-D)[16]	8-DIP		... 158..., ... 258..., ... 1558...
LM 258(A)FE,J,JG	Mot,Nsc,++	OP-IC	=LM 158(A)H: -25…+85°	8-DIC	(4558/8-D)[16]	8-DIP		
LM 258(A)H	Mot,Nsc,++	OP-IC	=LM 158(A)H: -25…+85°	TO-99				... 158..., ... 258..., ... 1558...
LM 258 S	Sam	OP-IC	=LM 158(A)H: -25…+85°	9-SIP				
LM 260 D,J-14	Nsc	KOP-IC	=LM 160H: -25…+85°	14-DIC				µA 760...
LM 260 H	Nsc	KOP-IC	=LM 160H: -25…+85°	TO-99				µA 760...
LM 261 D,J	Nsc	KOP-IC	=LM 161H: -25…+85°	14-DIC				SE 529...
LM 261 H	Nsc	KOP-IC	=LM 161H: -25…+85°	TO-99				SE 529...
LM 285 H-...	Nsc	Ref-Z-IC	=LM 185H-...: -40…+85°	2(K-A)	TO-46			-
LM 285 Z-...	Mot	Ref-Z-IC	=LM 185H-...: -40…+85°	7(AK-)	TO-92			-
LM 292 H	Nsc	OP/KOP-IC	=LM 192H: -25…+85°	TO-99				LM 192...
LM 292 J	Nsc	OP/KOP-IC	=LM 192H: -25…+85°	8-DIC				LM 192...
LM 293(A)D	Sam,Tho,Tix	KOP-IC	=LM 139(A)H: SMD, -25…+85°	8-MDIP				... 193..., ... 293..., ... 2903...
LM 293(A)FE,J,JG	Mot,Nsc,++	KOP-IC	=LM 193(A)H: -25…+85°	8-DIC				... 193..., ... 293..., ... 2903...
LM 293(A)H,L	Mot,Nsc,++	KOP-IC	=LM 193(A)H: -25…+85°	TO-99				... 193..., ... 293..., ... 2903...
LM 293(A)N,P	Mot,Nsc,++	KOP-IC	=LM 139(A)H: -25…+85°	8-DIP	(LM 393/8-D)[16]	8-DIP		... 193..., ... 293..., ... 2903...
LM 293 S	Sam	KOP-IC	=LM 139(A)H: -25…+85°	9-SIP				... 193..., ... 293..., ... 2903...
LM 295 H	Nsc	LIN-IC	=LM 195H: -25…+150°	2a(Case=E)				-
LM 295 K	Nsc	LIN-IC	=LM 195H: -25…+150°	23e(Case=E				-
LM 299(A)H(-20)	Nsc	Ref-Z-IC	=LM 199...: -25…+85°	5(-+AK)	TO-46			-
LM 300 ...	Nsc	Z-IC	=LM 305...	TO-99				→LM 305...
LM 301(A)D,FP	Nsc,Tho	OP-IC	=LM 101(A)H: SMD, ±18V, 0…+70°	8-MDIP				... 101..., ... 201..., ... 301...
LM 301(A)D,JG,P	Tix	OP-IC	=LM 101(A)H: ±18V, 0…+70°	8-DIP,DIC				... 101..., ... 201..., ... 301...
LM 301(A)DP,J,N	Mot,Nsc,Tho	OP-IC	=LM 101(A)H: ±18V, 0…+70°	8-DIP,DIC				... 101..., ... 201..., ... 301...
LM 301(A)H,L	Mot,Nsc,Tho	OP-IC	=LM 101(A)H: ±18V, 0…+70°	TO-99				... 101..., ... 201..., ... 301...
LM 301(A)J-14,N-14	Nsc	OP-IC	=LM 101(A)H: 0…+70°	14-DIC,DIP				... 101..., ... 201..., ... 301...
LM 301(A)W	Tix	OP-IC	=LM 101(A)H: ±18V, 0…+70°	14-FLP				-
LM 302 H	Nsc	OP-IC	=LM 102H: 0…+70°	TO-99				... 202..., ... 302..., ... 210..., ... 310...
LM 304 H,L	Nsc	Z-IC	=LM 104H,L: 0…+70°	TO-100				LM 104..., LM 204...
LM 304 J,N	Tix	Z-IC	=LM 104H,L: -0,035....30V, 0…+70°	14-DIC,DIP				LM 104..., LM 204...
LM305(A)(H,JG,L,P)	Nsc,Tix	Z-IC	=LM 105H,L: 0…+70°, A=45mA					µA 305...
LM 305 H,L	Nsc,Tho,Tix	Z-IC	=LM 105H,L: +4,5…30V, 0…+70°	TO-99				LM 105..., LM 205...
LM 305 JG,P	Nsc,Tho,Tix	Z-IC	=LM 105H,L: +4,5…30V, 0…+70°	8-DIC,DIP				LM 105..., LM 205...
LM 306 D...W	Nsc,Tix	KOP-IC	=LM 106...: 0…+70°					... 206...
LM 307 D,J,J-14	Nsc,Tix	OP-IC	=LM 107H: 0…+70°	14-DIP,DIC				... 107..., ... 207..., ... 307...
LM 307 F,U	Nsc,Tix	OP-IC	=LM 107H: 0…+70°	10-FLP				-
LM 307 H,L	Nsc,Tix	OP-IC	=LM 107H: 0…+70°	TO-99				... 107..., ... 207..., ... 307...
LM 307 J,JG,N,P	Mot,Nsc,Tix	OP-IC	=LM 107H: 0…+70°	8-DIC,DIP				... 107..., ... 207..., ... 307...
LM 307 M	Nsc	OP-IC	=LM 107H: SMD, 0…+70°	8-MDIP				... 107..., ... 207..., ... 307...
LM 307 W	Tix	OP-IC	=LM 107H: 0…+70°	14-FLP				-
LM 308(A)D,FP,M	Mot,Nsc,Tho	OP-IC	=LM 108(A)H: ±18V, 0…+70°	8-MDIP				... 108..., ... 208..., ... 308...

Datasheet.Live