Transistor Type No.	N/P	G/S	Manufacturer	Lead Ident	Out-line	Maximum (V) V_{CB}	V_{CE^*}	V_{EB}	Maximum I_C	Power	Max. T.(°C)	Frequency Resp.(MHz)	Leakage I_{CBO}	@ V_{CB}	Gain h_{FE}	@ I_C
BF115	N	S	TFK	218	TO 72	50	30	4.0	.030A	.145W	175J	230.000G	500NA	10V	80	.001A
BF167	N	S	TFK	218	TO 72	40	30	4.0	.025A	.130W	175J	330.000G			57	.004A
BF168	N	S	TFK	218	TO 72	50	30	4.0	.025A	.260W	175J	550.000G	300NA	20V	100	.007A
BFY10	N	S	RAD	210	TO 5	45	45		.050A	.300W	175J	50.000B			50	
BFY11	N	S	RAD	210	TO 5	45	45		.050A	.300W	175J	60.000B			80	
BFY27			SEE 2N915													
BFY65	N	S	TFK	210	TO 5	100	90R	7.0	.050A	.565W	175J	50.000G	50NA	75V	30	.002A
BFY66			SEE 2N918													
BFY69A	N	S	TFK	8	8A	25	18	5.0		.060W	150J	20.000G	50NA	18V	50	.010A
BFY69B	N	S	TFK	8	8B	25	18	5.0		.060W	150J	20.000G	50NA	18V	50	.010A
BFY80	N	S	TFK	210	TO 18	100	90R	7.0	.050A	.260W	175J	50.000G	50NA	75V	30	.002A
BR100A	N	S	BEN	211	TO 5	60	40	3.0	5.000A	5.000W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR100B	N	S	BEN	541	541B	60	40	3.0	5.000A	7.500W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR100C	N	S	BEN	561	TO 59	60	40	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR100D	N	S	BEN	540	TO 60	60	40	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR100E	N	S	BEN	560	TO 61	60	40	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR100F	N	S	BEN	561	TO 61	60	40	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	100	3.000A
BR101A	N	S	BEN	211	TO 5	90	70	3.0	5.000A	5.000W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR101B	N	S	BEN	541	541B	90	70	3.0	5.000A	7.500W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR101C	N	S	BEN	561	TO 59	90	70	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR101D	N	S	BEN	540	TO 60	90	70	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR101E	N	S	BEN	560	TO 61	90	70	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR101F	N	S	BEN	561	TO 61	90	70	3.0	10.000A	35.000W	200J	500.000G	100UA	30V	68	3.000A
BR200A	N	S	BEN	561	TO 61	60	50		25.000A	50.000W					78	10.000A
BR200B	N	S	BEN	560	TO 61	60	50		25.000A	50.000W					78	10.000A
BR201A	N	S	BEN	561	TO 61	90	75		25.000A	50.000W					78	10.000A
BR201B	N	S	BEN	560	TO 61	90	75		25.000A	50.000W					78	10.000A
BSC-1015	N	S	BEN	412	TO 82	30		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSC-1015A	N	S	BEN	412	TO 82	60		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSC-1015B	N	S	BEN	412	TO 82	100		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSC-1016	N	S	BEN	412	TO 82	30		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSC-1016A	N	S	BEN	412	TO 82	60		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSC-1016B	N	S	BEN	412	TO 82	100		10.0	.750A	15.000W	150J	.020E			20	
BSX25	N	S	TFK	210	TO 18	40	25	5.0		.320W	200J	50.000G	50NA	30V	30	.005A
BSX38	N	S	TFK	210	TO 18	35	30	5.0	.200A	.175W	150J	200.000G	50NA	25V	65	.010A
BSY10	N	S	RAD	210	TO 5	60	60		.050A	.300W	175J	60.000B			90	
BSY11	N	S	RAD	210	TO 5	60	60		.050A	.300W	175J	50.000B			120	
BSY19			SEE 2N708													
BSY21			SEE 2N914													
BSY44			SEE 2N1613													
BSY45			SEE 2N1893													
BSY46			SEE 2N2193													
BSY70			SEE 2N706													

Datasheet.